

# Belegungsliste HRD, HRD mit Wechseleinsatz, HRD-BSK und HRD-BSK mit Wechseleinsatz

Type	Kabelanzahl	Kabeldurchmesser	Gewinde	Bemerkung
<b>HRD</b>				
<b>HRD 50</b>	1	26	M5	
	2	16	M6	
	3	14	M5	
	4	12	M5	
	5	8	M5	
	6	5	M5	
<b>HRD 60</b>	1	36	M5	
	2	21	M8	
	3	19	M6	
	4	16	M5	
	5	12	M5	
	6	9	M5	
	7	5	M5	
<b>HRD 70</b>	1	46	M5	
	2	26	M8	
	3	23	M6	
	4	20	M6	
	5	17	M5	
	6	13	M5	
	7	11	M5	
	8	10	M5	
	9	8	M5	
	10	7	M5	
<b>HRD 80</b>	1	56	M5	
	2	31	M8	
	3	28	M8	
	4	24	M6	
	5	21	M5	
	6	18	M5	
	7	15	M5	
	8	14	M5	
	9	12	M5	
	10	10	M5	
<b>HRD 100</b>	1	76	M5	
	2	41	M8	
	3	37	M8	
	4	32	M8	
	5	28	M6	
	6	25	M6	
	7	21	M5	
	8	18	M5	
	9	13	M5	
	10	11	M5	

Belegungsliste HRD, HRD mit Wechseleinsatz,  
HRD-BSK und HRD-BSK mit Wechseleinsatz

Type	Kabelanzahl	Kabeldurchmesser	Gewinde	Bemerkung
<b>HRD 110</b>	1	86	M5	
	2	46	M8	
	3	42	M8	
	4	37	M8	
	5	32	M6	
	6	28	M6	
	7	26	M6	
	8	24	M6	
	9	22	M5	
	10	20	M5	
	11	17	M5	
	12	14	M5	
	13	11	M5	
<b>HRD 117</b>	1	93	M5	
	2	49	M8	
	3	45	M8	
	4	39	M8	
	5	35	M6	
	6	31	M6	
	7	30	M5	
	8	27	M5	
	9	24	M5	
	10	21	M5	
	11	18	M5	
	12	15	M5	
	13	12	M5	
<b>HRD 125</b>	1	101	M5	
	2	53	M8	
	3	49	M8	
	4	43	M8	
	5	38	M8	
	6	33	M6	
	7	32	M5	
	8	29	M5	
	9	26	M5	
	10	23	M5	
	11	20	M5	
	12	17	M5	
	13	14	M5	
	14	11	M5	

Belegungsliste HRD, HRD mit Wechseleinsatz,  
HRD-BSK und HRD-BSK mit Wechseleinsatz

Type	Kabelanzahl	Kabeldurchmesser	Gewinde	Bemerkung
<b>HRD 150</b>	1	125	M5	
	2	66	M8	
	3	60	M8	
	4	53	M8	
	5	47	M8	
	6	42	M8	
	7	39	M6	
	8	36	M6	
	9	33	M6	
	10	30	M6	
	11	27	M6	
	12	24	M6	
	13	21	M6	
	14	18	M6	
	15	15	M6	
<b>HRD 160</b>	1	132	M6	
	2	71	M8	
	3	65	M8	
	4	57	M8	
	5	51	M8	
	6	45	M8	
	7	40	M8	
	8	37	M6	
	9	34	M6	
	10	31	M6	
	11	28	M6	
	12	25	M6	
	13	22	M6	
	14	19	M6	
	15	16	M6	
	16	13	M6	
<b>HRD 200</b>	1	171	M6	
	2	91	M8	
	3	84	M8	
	4	74	M8	
	5	65	M8	
	6	58	M8	
	7	56	M6	
	8	50	M6	
	9	45	M6	
	10	40	M6	
	11	35	M6	
	12	33	M6	
	13	30	M6	
	14	27	M6	
	15	28	M6	
	16	25	M6	
	17	22	M6	
	18	21	M6	
	19	18	M6	
	20	15	M6	

Belegungsliste HRD, HRD mit Wechseleinsatz,  
HRD-BSK und HRD-BSK mit Wechseleinsatz

Type	Kabelanzahl	Kabeldurchmesser	Gewinde	Bemerkung
<b>HRD 250</b>	1	214	M8	
	2	116	M8	
	3	107	M8	
	4	95	M8	
	5	84	M8	
	6	75	M8	
	7	73	M6	
	8	65	M6	
	9	60	M6	
	10	55	M6	
	11	50	M6	
	12	45	M6	
	13	40	M6	
	14	35	M6	
	15	33	M6	
	16	30	M6	
	17	25	M6	
	18	23	M6	
	19	20	M6	
	20	17	M6	
	21	14	M6	
<b>HRD 300</b>	1	225	M10	
<b>HRD 350</b>	1	270	M10	
<b>HRD 400</b>	1	320	M10	
<b>HRD 450</b>	1	370	M10	
<b>HRD 500</b>	1	420	M10	